



模拟应变频响仪 型号：DP-1



产品简介

模拟应变频响仪是用来检定动态电阻应变仪频响指标的专用标准仪器，它既可检定交流供桥动态电阻应变仪的频响指标，也可检定直流供桥动态电阻应变仪的频响指标。

模拟应变频响仪采用开关调制原理模拟动态应变，其主要特点是频率范围宽，检定结果可直接得出 dB 值，操作简单，仪器体积小，重量轻，携带方便。。

技术参数

频率范围：10Hz～500kHz

幅频误差：10Hz～100kHz $\pm 0.1\text{dB}$

100Hz～200kHz $\pm 0.2\text{dB}$

200Hz～500kHz $\pm 0.5\text{dB}$

分 辨 率： 0.1dB

模拟应变：2828 $\mu \varepsilon$

桥路选择：全桥连接（桥压 2V）



仪器尺寸：330×230×130mm

仪器重量：4.1 kg

注意事项

- 1.模拟应变频响仪应定期送检，以确保测量准确性。
- 2.模拟应变频响仪应存放于空气干燥、无腐蚀性气体和无有害杂质的环境中，仪器应保持清洁并避免阳光直晒和剧烈振动。。

联系方式

山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：www.xwhckj.com

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室

